



Scheda tecnica Osram Tubo LED T8 SubstiTUBE  
Advanced (EM/Mains) Standard Output 18.4W  
2300lm - 840 Bianco Freddo | 120cm - Sostitutiva  
36W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| SKU                                  | 219863                          |
| EAN                                  | 4052899937574                   |
| Marca                                | Osram                           |
| Nome del fabbricante                 | ST8A-1.2M 18,4W/840 230V EM FS1 |
| Quantità confezione bulk             | 25                              |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta    | 5 anni                          |
| Vecchia classe efficienza energetica | A+                              |
| Vita Media Utile (ora)               | 50000                           |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED                          |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Attacco                       | G13                          |
| Ruotabile                     | No                           |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)             | 125                          |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tipo di Prodotto | Tubi LED T8    |
| Tipo di sensore  | Nessun sensore |

## Info prodotto

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Starter LED incluso             | Sì                                        |
| Reattore Necessario             | No                                        |
| Ballast per tubi LED            | Convenzionale (EM), Tensione di rete (AC) |
| Emissione luminosa del tubo LED | Standard Output                           |
| Product Serie                   | Substitute                                |

## Dimensioni

|                |       |
|----------------|-------|
| Lunghezza      | 120cm |
| Lunghezza (mm) | 1200  |
| Diametro (mm)  | 28    |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

